

Трехфазный дизель генератор KJ Power KJP 66

| Общее описание | |
|--|---|
| Бренд | KJ Power |
| Модель | KJP 66 |
| Страна производства генератора | (Турция) |
| Мощность (основная) | 48 кВт* 60 кВА |
| Бренд двигателя | Perkins |
| Страна производства двигателя | (Великобритания) |
| Исполнение (отметьте необходимое для запроса) | <input type="checkbox"/> Открытое <input type="checkbox"/> Кожух |
| Напряжение | ~380 (3-ф) |



Подробное описание дизельного генератора KJ Power KJP 66

| Технические характеристики | |
|---|---------------------|
| Мощность основная | 48 кВт* 60 кВА |
| Мощность резервная | 53 кВт* 66.25 кВА |
| Выходное напряжение | 230/400В, 50Гц |
| Расход топлива (при нагрузке 75%) | 10.4 л/ч |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 176 л |
| Габариты (открытое исполнение) | 1000x2100x1500 мм |
| Габариты (кожух) | 1000x2400x1800 мм |
| Вес (открытое исполнение) | 940 кг |
| Вес (кожух) | 1150 кг |
| Двигатель | |
| Бренд | Perkins |
| Страна производства | (Великобритания) |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Охлаждение двигателя | жидкостное |
| Генератор переменного тока | |
| Тип генератора | трехфазный |

* - при коэффициенте мощности 0,8

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/dizelnaia-elektrostantsiia-kj-power-kjp66.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/dizelnye-generatory.html>